

Handleiding voor de bediening van FRITZ!Box Fon



Dit is FRITZ!Box Fon

FRITZ!Box Fon is een telecommunicatiesysteem waarmee zowel via een conventionele landlijn als via DSL over het internet kan worden getelefoneerd.

Met FRITZ!Box Fon kunt u:

- computers verbinden met het internet via LAN- en USB-interfaces
- uitgaande telefoongesprekken voeren via het internet, ISDN-lijnen of analoge landlijnen
- gebeld worden via het internet of een landlijn (met een externe ISDN-lijn of analoge lijn)

Aansluitingen

Op de achterkant van FRITZ!Box Fon zijn de volgende aansluitpunten te vinden:



Het aansluitingspaneel van FRITZ!Box Fon

- DSL voor de DSL-splitter
- LAN voor een computer met een geïnstalleerde netwerkkaart/hub
- USB voor een computer met USB (stuurprogramma's op de cd van FRITZ!Box Fon)
- ISDN/analog voor ISDN NT of een analoge poort
- FON1 voor een analoge telefoon
- FON2 voor een analoge telefoon
- Power voor de voedingseenheid

LED's van FRITZ!Box Fon

De status van FRITZ!Box Fon wordt aangegeven met LED's. Deze LED's hebben de volgende betekenis:

LED	Type gebeurtenis
Power	blijft branden: het apparaat wordt voor zien van stroom en de DSL-lijn kan worden gebruikt knippert: het apparaat wordt voorzien van stroom, maar de DSL-verbinding is verloren gegaan
Internet	blijft branden: er is een telefoonverbinding met het internet actief
Fixed Line	blijft branden: er is een telefoonverbinding via de landlijn actief
DSL	geeft aan of een internetverbinding bestaat
INFO	knippert: systeemsoftware wordt bijgewerkt

Starten met FRITZ!Box Fon

Voer de volgende stappen uit om te starten met FRITZ!Box Fon:

1. FRITZ!Box Fon aansluiten
2. FRITZ!Box Fon configureren

FRITZ!Box Fon aansluiten

Voer de volgende stappen uit om FRITZ!Box Fon aan te sluiten:

1. Sluit FRITZ!Box Fon aan op de voedingseenheid, de DSL-lijn en de ISDN-lijn of analoge telefoonlijn.
2. Sluit uw analoge telefoons aan op FRITZ!Box Fon.
3. Sluit FRITZ!Box Fon aan op uw computer.

FRITZ!Box Fon configureren

Met de gebruikersinterface van FRITZ!Box Fon kunt u FRITZ!Box Fon configureren. Het venster wordt geopend in uw internetbrowser. Om een verbinding tot stand te brengen, voert u de volgende stappen uit:

1. Open uw internetbrowser.
2. Voer het adres “fritz.box” of “192.168.178.1” in. De gebruikersinterface van FRITZ!Box Fon wordt geopend.

Basisinstellingen

Internetaccount

1. Selecteer “Internet / Account Information” in het menu.
2. Geef in de desbetreffende velden de informatie op die u van uw Internet Service Provider hebt gekregen en klik op “Apply”.

Telefoneren via internet

1. Selecteer “Telephony / Internet Telephony” in het menu. Klik op de knop “New Internet Number” om een nieuwe account te configureren. Schakel de optie “Use Internet Number” in en voer het internetnummer en de accountinformatie in die u van het telefoonbedrijf hebt gekregen.
2. Klik op “Apply”.

Telefoneren

1. Selecteer “Telephony / Extensions” in het menu. Geef op of FRITZ!Box Fon telefoonverbindingen tot stand moet brengen via het internet of via het vaste telefoonnetwerk.
2. Klik op “Apply”.

Hiermee zijn de basisinstellingen voor FRITZ!Box Fon geconfigureerd. Het systeem kan nu worden gebruikt voor verbindingen met het internet en het vaste telefoonnetwerk en voor telefoneren via het internet.

Instellingen

Met de gebruikersinterface van FRITZ!Box Fon kunt u het systeem afstemmen op uw behoeften. Hieronder vindt u voorbeelden van wat u kunt doen.

- U kunt het vaste telefoonnummer of het internetnummer toewijzen aan een toestel in FRITZ!Box Fon (FON1, FON2). Wanneer een gesprek binnenkomt dat is bedoeld voor het vaste telefoonnummer of het internetnummer, zal de telefoon die is toegewezen aan het betreffende toestel, overgaan. Uitgaande gesprekken vanaf die telefoon worden via hetzelfde medium tot stand gebracht.
- U kunt kiesregels definiëren waarmee u voor reeksen nummers kunt opgeven welk type verbinding moet worden gebruikt. Verbindingen met nummers uit een reeks waarvoor een kiesregel is gedefinieerd, worden altijd tot stand gebracht via het opgegeven type verbinding.

Zie de handleiding voor meer informatie.

Sneltoetsen

U kunt sneltoetsen gebruiken om het type verbinding voor uitgaande gesprekken direct met de telefoon te kiezen, ongeacht de instellingen op de PBX.

*11# <nummer>	hiermee belt u het nummer via het vaste telefoonnetwerk
*12# <nummer>	hiermee belt u het nummer via het internet (internetnummer voor toegang 1)
<nummer> #	laat FRITZ!Box Fon weten dat een nummer is gekozen (kan de kiesprocedure verkorten)

Tijdens de bediening van FRITZ!Box Fon

Als zich bij de bediening van FRITZ!Box Fon problemen voordoen, kunt u de fout mogelijk met de volgende stappen verhelpen:

- Haal de kabel van de voedingseenheid uit het stopcontact en steek deze er een paar seconden later weer in.
- Selecteer de menuopdracht “System / Reset” en klik vervolgens op de knop “Restart FRITZ!Box and Restore Factory Settings”.
- Configureer de basisinstellingen opnieuw.